

# Komplettpaket ‚Einbruch u. Feuer‘

FU5001

Die Secvest 868 ist die Funkalarmzentrale aus dem Hause Security-Center. Das Komplettpaket „Einbruch und Feuer“ beinhaltet zentrale Komponenten für effektiven Schutz. Bei Bedarf lässt es sich jederzeit erweitern. Das Komplettpaket „Einbruch und Feuer“ bietet Ihnen alle Vorteile der Secvest 868. Bei der Installation stehen Ihnen 32 Zonen für Funkmelder und zwei Linien für drahtgebundene Melder zur Verfügung. Die Kommunikation zwischen der Zentrale und den einzelnen Komponenten erfolgt auf 868,6625 MHz – einer Funk-Frequenz, die ausschließlich für den Security-Bereich reserviert ist. Modernste frequenzmodulierte Funktechnologie mit millionenfacher Codierung sowie die Duplex-Antennen-Technologie garantieren eine zuverlässige Übertragung der Signale und die einfache, schnelle Installation der mitgelieferten Melder. Ein Ausbau mit weiteren / neuen Komponenten (Funk-Glasbruchmelder, Funk-Seismicsensor, Funk-Notrufsender) lässt sich jederzeit problemlos umsetzen. Beim Komplettpaket „Einbruch und Feuer“ sind im Lieferumfang zusätzlich enthalten: Zwei Funk-Bewegungsmelder, ein Funk-Öffnungsmelder, ein Funk-Rauchmelder, eine Funk-Fernbedienung. Weitere Informationen über die Secvest und die mitgelieferten Komponenten entnehmen Sie den einzelnen Datenblättern.



## Produkthighlights:

- Ideale Grundausrüstung für jeden Anwendungszweck
- Inklusive 2 Bewegungsmelder und einem Öffnungsmelder
- Rauchmelder
- Fernbedienung zur einfachen Aktivierung
- Schützt Familie und Wertsachen



# Komplettpaket ‚Einbruch u. Feuer‘

FU5001

Technische Daten			
Funkfrequenz	868,662 Mhz FM, schmalbandig	Spannung	Integriertes Netzteil 230VAC / 12VDC
Notstromversorgung	7,2V / 1,2Ah NiMH Akku im Lieferumfang	Alarmzonen	32 Funkzonen / 2 verdrahtete Eing. NC/NO
Alarmausgänge	32 Funkrelaisausgänge/2 verdrahtete Ausg. NC/NO	Anzahl Benutzer	50 max.
Lautsprecher	integriert für Alarm und AWAG Funktion	Mikrofon	integriert für AWAG Funktion
Telefonanschluss	analog, optional ISDN oder GSM	Ereignisspeicher	250 Meldungen
Abmessungen	282 x 204 x 40mm	Gewicht	2kg
Material	Kunststoff / perlmuttweiss	Display	Mehrzeiliges Grafikdisplay mit ICONS
Protokolle Pflegenotruf	Scancom, Scanfast, Tunstall	Protokolle Alarm	Fast Format, CID, SIA 1,2,3,Extended
Enthaltene Zentralen	1	Enthaltene Bewegungsmelder	2
Enthaltene Öffnungsmelder	1 (NC) weiß	Enthaltene Rauchmelder	1
Enthaltene Fernbedienungen	1 mit Panikfunktion	Enthaltene Chipschlüssel	1

**Zubehör:**

ISDN Modul, GSM Modul